

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowarka BT-C900

1. Cel

Produkt jest przeznaczony do ładowania i rozładowywania 9V NiCad, Ni-MH lub Li
Określono akumulatory jonowe. Oferuje cztery niezależne gniazda ładowania. ten

Ładowarka może również ładować maksymalną pojemność akumulatorów
optymalizować i testować. Każde gniazdo ładowania ma swój własny wyświetlacz,
do wyświetlania różnych informacji, np. prądu ładowania,
Napięcie akumulatora, pojemność ładowania/rozładowania, rezystancja akumulatora
wewnętrznego

i upływający czas ładowania. Prąd ładowania może wynosić od 50mA do 200mA przy
Można wybrać 25mA na krok.

Ładowarka może ładować akumulatory różnych typów i pojemności
ładować w tym samym czasie. Integruje również ujemne napięcie delta (-AV) -

Funkcja monitorująca napięcie podczas cyklu ładowania. Z litem
Baterie jonowe upewnij się, że jest to bateria elektroniczna

zabezpieczony, a prąd ładowania jest odcinany przez sam akumulator.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, ładowarka przełącza się na Ni-MH i
Akumulatory Ni-Cad automatycznie przełączają się na ładowanie podtrzymujące. To
zmienia baterię

utrzymywane w ich optymalnej wydajności. Ładowarka może działać tylko z jednym
zasilacz o mocy znamionowej 12 V / 1,5 A. Obsługiwać

i przechowywać ładowarkę w suchym, wolnym od kurzu pomieszczeniu.

Ten produkt spełnia wymagania europejskie i krajowe w

Odniesienie do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zgodność CE
został zweryfikowany, a odpowiednie wyjaśnienia są dostępne na żądanie
do dyspozycji.

Nieautoryzowane przeróbki i/lub modyfikacje urządzenia są zabronione

Niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE). Wszelkie inne niż to
użycie opisane powyżej jest niedozwolone i może mieć wpływ na produkt
uszkodzenia i związane z nimi zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar,
porażenie prądem itp. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi
i zachować na przyszłość.

2. Zakres dostawy

1 x ładowarka BT-C900

1 * zasilacz

1 * instrukcja obsługi

3. Instrukcje bezpieczeństwa

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe mienie lub szkody

Uszkodzenie ciała w przypadku niewłaściwego użycia produktu w jakikolwiek
sposób lub

poprzez niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie tych

instrukcja obsługi została uszkodzona. Gwarancja wygaśnie!

3.1 Bezpieczeństwo produktu

- Produkt nie może mieć żadnych znaczących właściwości mechanicznych
Być narażonym na stres lub silne wibracje.

- Produkt musi być chroniony przed polami elektromagnetycznymi, statycznymi pola elektryczne, ekstremalne temperatury, bardziej bezpośrednio chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią
 - Należy przestrzegać instrukcji producenta odpowiednich akumulatorów zanim zostaną załadowane.
 - Produkt nie powinien być podłączany natychmiast po to z obszaru o niskiej temperaturze do obszaru z został doprowadzony do ciepłej temperatury. Kondensacja może to zrobić zniszczyć produkt. Poczekaj, aż produkt dostosuje się do nowego temperatura otoczenia przed użyciem.
- Odpowiednia wentylacja jest niezbędna podczas obsługi ładowarki. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ładowarki. proszę, spotkajmy się Środki ostrożności, które należy podjąć, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia przekracza 35 stopni Celsjusza, a prąd ładowania przekracza 0,5°C. Jeśli wyższy Stosowany jest prąd ładowania, łatwiej jest kontrolować temperaturę akumulatorów tworzyć.

3.2 Bezpieczeństwo baterii

- Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji będzie.

- Baterie jednorazowe lub baterie alkaliczne
Baterii (RAM) nie wolno ładować za pomocą BT-C900.

Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Akumulatory należy wyjąć z urządzenia po zakończeniu cyklu ładowania zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Nieszczelny lub uszkodzony Baterie w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia kwasem przyczyny, dlatego używaj odpowiednich Rękawice ochronne do obsługi uszkodzonych akumulatorów.

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci być przechowywane, ponieważ istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta domowe to połkają. Baterii nie wolno rozbierać, zwierać ani podpalać będzie. Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. ryzyko wybuchu składa się!

3.2 Różne

Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny warsztat. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące obsługi urządzenia lub do Ta instrukcja, proszę sprawdzić u sprzedawcy dalsza pomoc.

4. Zasilanie

Dostarczony zasilacz jest przeznaczony do tej ładowarki. Jeśli ty jeden użyj innego zasilacza, zwróć uwagę na prawidłowe napięcie polaryzacji; (wolt) i zasilanie (ampere). Gdy ładowarka jest włączona, numer wersji będzie wyświetlany przez 2 s wystawiany. Następnie wszystkie segmenty LCD zaświecą się na chwilę i „zero” jest wyświetlane do momentu włożenia baterii.

5. Warunek

Po włożeniu akumulatora, jego prąd

Napięcie (np. „8,12V”) miga przez 3 sekundy