

Nitecore D2EU to uniwersalna ładowarka elektroniczna; kompatybilny z Różnorodność akumulatorów. D2EU może przechowywać włożony typ baterii (Li-Ion,

NiMH i NiCd). Przy ręcznym wyborze możesz również użyć baterii LiFePO4 ładowanie. Odpowiednia metoda ładowania (CC, CV lub dV/dt) jest automatyczna

wybrany. Każde z dwóch gniazd ładowania

D2EU ładuje i monitoruje proces ładowania niezależnie od siebie. Dodatkowo być

Proces ładowania, napięcie, prąd i czas są pokazywane na wyświetlaczu LCD. Inteligentny

Elektronika automatycznie wyłącza ładowarkę po zakończeniu procesu ładowania.

D2EU: Automatyczna ładowarka cyfrowa - włoż - wykryj - ładuj. nieruchomości

- 2 kieszenie ładujące
- Każda pojedyncza stacja ładowania ładuje i monitoruje niezależnie
- Automatyczne wykrywanie akumulatorów Li-Ion, Ni-MH i Ni-Cd
- Trzy różne metody ładowania (CC, CV i dV/dt)
- Zoptymalizowany do ładowania akumulatorów IMR
- Wyświetlacz LCD stale dostarcza informacji o procesie ładowania
- Dwa boczne przełączniki pomagają wybrać informacje
- Automatyczne wykrywanie stanu baterii i dostosowanie metody ładowania oraz

Prąd ładowania (z wyjątkiem LiFePO4)

- Ładuje również akumulatory LiFePO4
- Proces ładowania kończy się automatycznie po naładowaniu akumulatorów
- Nieprawidłowo włożone baterie nie będą ładowane
- Monitorowanie temperatury w celu ochrony przed przegrzaniem
- Obudowa wykonana z żaroodpornego tworzywa ABS
- Optymalne rozpraszanie ciepła
- Certyfikat RoHS, CE, FCC, CEC, KC
- Ogólnoświatowa ochrona ubezpieczeniowa firmy Ping AN Insurance (Group) z Chin, Ltd

Specyfikacje

Napięcie wejściowe: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,25 A (maks.) lub DC: 12 V, 1 A

Napięcie wyjściowe: 4,2 V $\pm$ 1% / 3,7 V $\pm$ 1% / 1,48 V $\pm$ 1%

Prąd wyjściowy: 0,5 A $\times$ 2

Wymiary: 143mm $\times$ 74mm $\times$ 36mm

Waga: 168 g (bez baterii i przewodu zasilającego) Może być używany do:

Akumulator Li-Ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350,

16340 (RCR123), 14500 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C

Instrukcja obsługi

1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego/kabla ładowarki samochodowej do złącza na

Ładowarkę i podłącz drugi koniec kabla do gniazdka lub do 12 V Gniazdo twojego pojazdu. Zaświecą się wyświetlacz LCD i wszystkie wskaźniki ładowania

a D2EU przeprowadza autotest. Po zakończeniu autotestu pojawi się na wyświetlaczu pojawi się nazwa produktu, a D2EU przełączy się w tryb gotowości. Zostanie dostarczony w ciągu 1

Minut, jeśli nie włożono baterii, D2EU przełącza się w tryb Eco (podświetlenie LCD)

wyłącza). Jeśli bateria jest włożona w trybie Eco, naciśnij dowolny przełącznik D2EU, aby aktywować wyświetlacz LCD.

2. Ładowarka D2EU posiada dwa gniazda ładowania, które niezależnie od siebie utrzymują akumulatory, (również różne typy baterii jednocześnie).

Uwaga: ładowarka D2EU jest dostępna tylko z akumulatorami litowo-jonowymi 3,7 V, akumulatorami Ni-MH / Ni-Cd 1,2 V i

Kompatybilne z bateriami 3,2 V LiFePO4. Proszę zwrócić uwagę na specyfikacje.

3. Jeśli do D2EU zostanie włożona bateria, przeprowadzany jest autotest. Później

Autotest przełącza D2EU w tryb ładowania. Pojawia się każda okoliczność, która powoduje

Uniemożliwia ładowanie (np. nieprawidłowo włożona bateria), wskaźnik ładowania miga i

Na wyświetlaczu pojawi się „Err”.

4. Podczas procesu ładowania wskaźnik stanu naładowania miga regularnie wokół

Wyświetl proces ładowania. Postęp ładowania jest pokazywany na wyświetlaczu stanu naładowania

wystawiany. Wyświetlacz LCD pokazuje również prąd ładowania, stan ładowania i poprzednie

Wyświetlany czas ładowania. Naciskając przełącznik „MODE” z boku,

Parametry ładowania można przełączać. Naciskając przełącznik „SLOT” z boku,

można przełączać między poszczególnymi gniazdami ładowania zgodnie z powyższymi informacjami

do wyświetlenia. Po zakończeniu procesu ładowania „Chg. Zakończ ”na wyświetlaczu.

Uwaga: podczas ładowania jednego lub dwóch akumulatorów maksymalny

prąd ładowania wynosi 0,5 A
osiągnięta na gniazdo ładowania.

**OSTROŻNOŚĆ! D2EU JEST TYLKO DO ŁADOWANIA LI-ION, IMR, 3,7 V
OKREŚLONE AKUMULATORY LiFePO₄, NiMH I NiCd. NIGDY NIE
ŁADUJ INNYCH**

**TYPY BATERII Z D2EU! MOŻE TO SPOWODOWAĆ WYBUCH BATERII;
USZKODZENIA, WYCIEK A NAWET URAZY:**

Ładowanie akumulatorów LiFePO₄

Aby naładować akumulatory LiFePO₄, wystarczy nacisnąć przełącznik
„MODE” i przytrzymać go przez 2

Sekundy. Następnie na wyświetlaczu pojawi się „LiFePO₄”, aby aktywować
Wyświetl tryb ładowania LiFePO₄. Aby wyłączyć tryb ładowania LiFePO₄,
naciśnij

naciśnij ponownie przełącznik „MODE” na 2 sekundy lub włóż inny typ baterii.

Ładowanie akumulatorów o małej pojemności

Jeśli ładujesz akumulatory o małej pojemności poniżej 750mAh (np. AAA,
10440 i 16340),

zalecamy zmniejszenie prądu ładowania w celu wydłużenia żywotności
akumulatorów.

Aby ustawić niski prąd ładowania, wykonaj następujące czynności: Najpierw
wybierz

Użyj przełącznika „SLOT”, aby wybrać żądane gniazdo ładowania. Teraz
trzymaj to

Przełącznik „MODE” wciśnięty przez dłużej niż sekundę, aż na wyświetlaczu
pojawi się „LOW”